ASUS PRIME A520M-A II/CSM AMD A520 Zócalo AM4 micro ATX





Marca : ASUS

Código del producto: 90MB17H0-M0EAYC

Nombre del producto : PRIME A520M-A II/CSM

ASUS PRIME A520M-A II/CSM. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zócalo AM4, Procesador compatible: AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 10. Conector USB: USB tipo A. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet

Procesador	
Fabricante de procesador *	AMD
Socket de procesador *	Zócalo AM4
Procesador compatible *	AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5

Memoria	
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM
Número de ranuras de memoria *	4
Tipo de ranuras de memoria	DIMM
Canales de memoria	Doble canal
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4100,4133,4400,4466,4600,4800 MHz
Memoria interna máxima *	128 GB
Memoria sin buffer	✔

Reguladores del almacenaje	
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III
Número de HDDs soportados	4
Número de unidades de almacenamiento compatibles	5
Compatibilidad con RAID	✔
Niveles RAID	0, 1, 10

Gráficos	
Soporte para proceso paralelo *	No compatible

Interno I/O	
USB 2.0, conectores *	2
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1
Número de conectores SATA III *	4
S/PDIF, conector de salida	✔
Conector de audio en panel frontal	✔
Conector de potencia ATX (24 pines)	✔
Conector de ventilador CPU	✔
Número de conectores a ventilador de chasis	2

Interno I/O	
Conector TPM	✔
Conector eléctrico de 12 V	✔
Conector para tiras LED RGB	✔

Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Puerto de ratón PS/2	1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Número de puertos HDMI *	1
Cantidad de DisplayPorts	1
Micrófono, jack de entrada	✔
Conector USB	USB tipo A

Conexión	
Ethernet	✔
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Wifi *	✘
Estándar Wi-Fi	No disponible

Características	
Chipset *	AMD A520
Chip de sonido	Realtek ALC887 / Realtek ALC897
Canales de salida de audio *	7.1 canales
Componente para *	PC
Factor de forma *	micro ATX
Familia del chipset *	AMD
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64

Ranuras de expansión	
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	2

Interno I/O	
Conector de energía EPS (8-pin)	✔
Número de conectores COM	1

Ranuras de expansión	
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Número de ranuras M.2 (M)	1

BIOS	
Tipos de BIOS *	UEFI AMI
BIOS, tamaño de memoria	128 MB/s

Peso y dimensiones	
Ancho	244 mm
Profundidad	244 mm



0195553135399



195553135399



4711081135395

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 24-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date