

ASUS PRIME B840M-A placa base AMD B840 Zócalo AM5 micro ATX**Marca :** ASUS**Código del producto:** PRIME B840M-A**Nombre del producto :** PRIME B840M-A

ASUS PRIME B840M-A. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zócalo AM5, Procesador compatible: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 256 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet. Componente para: PC, Factor de forma: micro ATX, Familia del chipset: AMD



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Cantidad de puertos USB 2.0 *	4
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Memoria		Número de puertos HDMI *	1
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Cantidad de DisplayPorts	2
Número de ranuras de memoria *	4	Conexión	
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Ethernet	✓
Canales de memoria	Doble canal	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Wifi *	✗
Memoria interna máxima *	256 GB	Características	
Memoria sin buffer	✓	Chipset *	AMD B840
Reguladores del almacenaje		Canales de salida de audio *	7.1 canales
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Componente para *	PC
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Factor de forma *	micro ATX
Número de HDDs soportados	4	Familia del chipset *	AMD
Número de unidades de almacenamiento compatibles	7	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11
Compatibilidad con RAID	✓	Ranuras de expansión	
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	2
Gráficos		Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Número de ranuras M.2 (M)	3

Interno I/O		Ranuras de expansión	
USB 2.0, conectores *	2	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0
Número de conectores SATA III *	4	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	2280
S/PDIF, conector de salida	✓	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Conector de audio en panel frontal	✓	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	2280
Conector de panel delantero	✓	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	3.0
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	BIOS	
Conector de ventilador CPU	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de conectores a ventilador de chasis	2	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Peso y dimensiones	
Número de conectores COM	1	Ancho	244 mm
Conector TPM	✓	Profundidad	244 mm
Conector eléctrico de 12 V	✓	Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	SATA
		Tornillos incluidos	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.