

GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 Placa Base - Compatible con CPUs AMD Ryzen 9000, 16+2+2 fases VRM, hasta 8000MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5GbE, USB 4

Marca : GIGABYTE

Código del producto: X870 A ELITE WIFI7

Nombre del producto : X870 AORUS ELITE WIFI7 Placa Base - Compatible con CPUs AMD Ryzen 9000, 16+2+2 fases VRM, hasta 8000MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5GbE, USB 4

X870 AORUS ELITE WIFI7 Placa Base - Compatible con CPUs AMD Ryzen 9000, 16+2+2 fases VRM, hasta 8000MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5GbE, USB 4

GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 Placa Base - Compatible con CPUs AMD Ryzen 9000, 16+2+2 fases VRM, hasta 8000MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5GbE, USB 4:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Conexión	
Fabricante de procesador *	AMD	Ethernet	✓
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Controlador LAN	Realtek RTL8125
		Wifi *	✓
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Memoria interna máxima que admite el procesador	256 GB	Wi-Fi estándares	Wi-Fi 7 (802.11be)
		Modelo de controlador WLAN	MediaTek MT7925
Memoria		Bluetooth	✓
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Versión de Bluetooth	5.4
Número de ranuras de memoria *	4	Características	
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Chipset *	AMD X870
Canales de memoria	Doble canal	Chip de sonido	Realtek ALC1220
Compatibilidad de ECC	No-ECC	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000,8200 MHz	Color del producto	Negro
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	8200 MHz	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión
Memoria interna máxima *	256 GB	Componente para *	PC
Capacidades del módulo de memoria soportadas	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 24GB, 32GB	Factor de forma *	ATX
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Familia del chipset *	AMD
Reguladores del almacenaje		Sistema operativo Windows soportado	Windows 11 x64
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Ranuras de expansión	
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Ranuras x4 PCI Express	2
Número de HDDs soportados	4	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Número de unidades de almacenamiento compatibles	8	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Compatibilidad con RAID	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Niveles RAID	0, 1, 10	Número de ranuras M.2 (M)	4
Gráficos		Tamaño más grande de llave de la primera M.2	25110
Soporte para proceso paralelo *	No compatible		
Adaptador gráfico incorporado	✗		
Versión DirectX	12.0		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
USB 2.0, conectores *	2	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	22110
Conectores USB 3.2 Gen 2x2	1	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	5.0
Número de conectores SATA III *	4	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	22110
Conector de audio en panel frontal	✓	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	5.0
Conector de panel delantero	✓	Tamaño más grande de llave de la cuarta M.2	22110
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Generación más alta de PCI Express de la cuarta M.2	4.0
Conector de ventilador CPU	✓	BIOS	
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de conectores a ventilador de chasis	6	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Versión ACPI	5.0
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	2	Jumper Clear CMOS	✓
Conector TPM	✓	Botón de limpieza CMOS	✓
Número de conectores para bombas de agua	3	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector para tiras LED RGB	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Datos logísticos	
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		País de origen	China
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Batería	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	3	Peso de la batería	3 g
Número de puertos USB4 Gen 2x2	2	Peso de litio por batería	0,07 g
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Número de celdas de batería	1
Número de puertos HDMI *	1	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Versión HDMI	2.1	Tipo de batería	CR2032
Cantidad de DisplayPorts	2	Empaquetado	
Versión de DisplayPort	1.4	Ancho del paquete	335 mm
Salidas para auriculares	1	Profundidad del paquete	270 mm
Micrófono, jack de entrada	✓	Altura del paquete	80 mm
Puerto de salida S/PDIF	✓	Peso del paquete	2,74 kg
Conector para antena WiFi-AP	2	Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	2,4 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331864811



0889523045213



889523045213

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.